

Capteur Flux de personne

SC-OM-01

Fiche technique



Présentation

Le capteur flux de personnes Smart & Connective permet de compter précisément le nombre de personnes et de gérer, en temps réel, le flux de personnes pour une meilleure efficacité globale.

En effet, 99% des scénarios d'économies d'énergie sont basés sur l'occupation des espaces.

Avec notre capteur flux de personnes, plus besoin de voir pour savoir. Discret et sans caméra, il utilise une technologie novatrice permettant de détecter plusieurs personnes en même temps. Plusieurs capteurs peuvent fonctionner simultanément dans la même ou différentes zones et agréger leurs données afin de répondre à des besoins toujours plus importants et complexes.

Il a pour but d'être installé dans des zones dont la hauteur sous plafond se situe entre 2.5m et 4m. Il est totalement complémentaire au capteur multifonction de Smart & Connective qui est utilisé pour des hauteurs sous plafond inférieures à 2m30.



Fiche technique

- 🕒 Détecteur de présence
- 🕒 Pas de caméra
- 🕒 Détection de mouvement
- 🕒 Compte les personnes dans une pièce
- 🕒 Calibrage automatique intégré
- 🕒 Analyse de la fréquentation

Dimensions	Diamètre 105mm – 25mm (D*H)
Matériel	Plastique ABS
Fabrication	France
Installation	3 vis de montage au plafond / double face
Alimentation	Câble micro USB 5V
Température de fonctionnement (°C)	0 à 55°C
Bande fréquence radio	Z-Wave (868.0-868.6MHz / 869.7-870.0MHz) Bluetooth (2400-2483MHz)
Puissances maximales de transmissions	Zwave : +14dBm Bluetooth : +10dBm
Zone de détection	Pyramide de 8 à 33 m ² à la base
Hauteur de fonctionnement max en mode Compteur de personnes	2.5m to 4m
Garantie	Standard - 2 ans
Certificats	Sécurité : UL EMC : CE RoHs